РУЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ AR911 и AR914

Руководство по эксплуатации



НАЗНАЧЕНИЕ

Ручные металлодетекторы AR911 и AR914 предназначены для обнаружения металлических предметов на небольшом расстоянии (до 25 миллиметров) от сканирующей поверхности. Они позволяют быстро проверить человека, портфель, сумку и др. на наличие металлических предметов таких как оружие, металлические детали и т.д.

ОСОБЕННОСТИ


- 1. Одна кнопка управления;
- 2. Сигнализация: визуальная, а также по выбору: звуковая или вибросигнализация.
- 3. Компактный дизайн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность обнаружения	25 мм
Питание	4 элемента питания типа АА (1,5В)
Bec	AR911 – 163 г
	AR914 – 296 г
Габариты	AR911 – 245х38х38 мм
_	AR914 – 475х38х38 мм
Цвет	Тёмно-серый

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1. Установите четыре элемента питания типа АА в соответствующий отсек, соблюдая полярность (рис.1).
- 2. Установите переключатель выбора режима в положение SOUND (рис.2-А-Б). Индикатор загорится зелёным. Когда устройство окажется вблизи металлического предмета, раздастся звуковой сигнал, и индикатор загорится красным на 1-2 секунды. Это означает, что произошло обнаружение.
- 3. Установите переключатель выбора режима в положение VIBRATION (рис.2-Б). Когда устройство окажется вблизи металлического предмета, оно завибрирует, и индикатор загорится красным на 1-2 секунды. Это означает, что произошло обнаружение.
- 4. Для выключения устройства установите переключатель выбора режима в положение OFF (рис.2-В)
- 5. После длительной эксплуатации индикатор начнёт мигать зелёным каждые 1-2 секунды, показывая, что элементы питания разрядились. В этом случае их следует заменить.






Рисунок 1

Рисунок 2

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

000 «Торговый дом «Энергосервис» 191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98 тел/факс: (812) 327-32-74, 928-32-74 Интернет-магазин: www.arc.com.ru E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Цата продажи	:	<i>M</i> .	II
--------------	---	------------	----